

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: txn@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.talnax.nt-rt.ru

Манометр электроконтактный



Основные технические характеристики ДМ2005СГ, ДА2005СГ, ДМ2010СГ, ДА2010СГ

Пределы измерений в кгс/см²:

- ДМ2005СГ, ДМ2010СГ – от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600;
- ДА2005СГ, ДА2010СГ – от –1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24.

Рабочая температура окружающей среды: от –50 до +60 °С

Класс точности: 1,5

Диаметр корпуса:

- ДМ2005СГ, ДА2005СГ – 160 мм;
- ДМ2010СГ, ДА2010СГ – 100 мм.

Степень защиты: IP40; IP53

Средний срок службы: 10 лет

Масса:

- ДМ2005СГ, ДА2005СГ – не более 1,6 кг;
- ДМ2010СГ, ДА2010СГ – не более 1,0 кг.

Сигнализирующее устройство имеет **4 вида исполнения** по ГОСТ 2405-88:

- –//– – по умолчанию V - левый контакт размыкающий (min), правый замыкающий (max) – оба указателя синие;
- III – два размыкающих контакта: левый указатель (min) - синий, правый (max) – красный;
- IV – два замыкающих контакта: левый указатель (min) - красный, правый (max) – синий;
- VI – левый контакт замыкающий (min), правый размыкающий (max) – оба указателя красные;
- МП – По заказу потребителя сигнализирующее устройство может изготавливаться с магнитным поджатием контактов для любого из выше указанных исполнений.

Напряжение внешних коммутируемых цепей:

- 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220 В) – для цепей переменного тока;
- 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110 В) – для цепей постоянного тока.

Разрывная мощность контактов для сигнализирующего устройства:

- со скользящими контактами – 10 Вт постоянного тока и 20 В×А переменного тока;
- с магнитным поджатием контактов – 30 Вт постоянного тока и 50 В×А переменного тока.

Значение коммутируемого тока:

- для сигнализирующего устройства со скользящими контактами – от 0,02 до 0,5 А;
- для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов – от 0,01 до 1 А.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: txn@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.talnax.nt-rt.ru